





DiSEqC-SCHALTER



- || SAT-Schalter, DiSEqC / Toneburst gesteuert
- || Kurzschlussicher
- || Anschlüsse F-Buchsen
- || Mit wasserfestem Wetterschutzgehäuse, für Außenmontage geeignet

| Type | | SUS 21 WP | SUS 41 WP |
|----------------------------|-------|--|--|
| Artikel-Nr. | | 1016 1598 | 1016 1596 |
| | |  |  |
| Frequenzbereich | MHz | 950 - 2200 | 950 - 2200 |
| Eingänge | | 2 | 4 |
| Ausgänge | | 1 | 1 |
| Umschaltung | | DiSEqC A/B, Toneburst | DiSEqC A/B, Toneburst |
| Durchgangsdämpfung | dB | 2 | 4 |
| Entkopplung SAT/SAT | dB | > 22 | > 28 |
| Stromversorgung | | Fernspeisung über Ausgang, DC-Pass zur LNB-Versorgung max. 500 mA | |
| Stromaufnahme | mA | 18 | 18 |
| Anschlüsse | | F-Buchsen | F-Buchsen |
| Abmaße B x H x T / Gewicht | mm/kg | 110 x 87 x 41 / 0,1 | 130 x 130 x 50 / 0,1 |



UNIVERSAL-STECKERNETZGERÄT

- || Leistungsstarkes Steckernetzgerät 18 V
- || Für Basisschalter MS 54 und Verstärker NVS 510, SUM 514 K und SUM 516 K

| Type | | NG 1880 |
|-------------------|----|----------------------|
| Artikel-Nr. | | 1016 1103 |
| Netzanschluss | V~ | 230 |
| Ausgangsspannung | V | 18 / geregelt |
| Ausgangsstrom | mA | 800 |
| Leistungsaufnahme | W | 14,4 |
| Anschlüsse | | 3,5 mm Klinenstecker |
| Abmaße B x H x T | mm | 130 x 80 x 68 |
| Gewicht | kg | 1,0 |