


HIGH-Q ANTENNENSTECKDOSE BK/CATV-MULTIMEDIA

- Multimedia-Anschlussdose für interaktive Kabelfernsehnetze (Triple Play)
- Hohe Entkopplung des Rückweges zur Unterdrückung von Bildstörungen bei Modembetrieb
- Breitbandiger TV-Bereich mit Übertragung der QAM-Kanäle auf S2/3
- Verpackungseinheit: 10 Stück ohne Abdeckung und Aufputzrahmen



Typ	Frequenzbereich	BEM 8604-85 Q	BDM 8610-85 Q	BDM 8612-85 Q	BDM 8615-85 Q	BDM 8619-85 Q	
Artikel-Nr.		57001540	57001541	57001661	57001542	57001543	
Beschreibung		Stichdose	Durchgangsdose	Durchgangsdose	Durchgangsdose	Durchgangsdose	
Dämpfung							
Auslass TV (IEC-Stecker)	dB	85-1000 MHz	4,0	10	12	14,5	19
Auslass RF (IEC-Buchse)	dB	87,5-1000 MHz	9,0	10	12	14,5	19
Auslass DATA (F-Buchse)	dB	5-1000 MHz	8,0	10	12	14,5	19
Stamm-Ausgang OUT	dB	5-1000 MHz	–	4,3	2,0	2,5	2,0
Entkopplung		5-65/85-1000 MHz					
zwischen den Anschlüssen	dB	DATA <--> TV	75/30	75/40	75/35	70/35	72/40
zwischen den Anschlüssen	dB	OUT <--> TV	–	45/30	45/30	45/30	45/30
zwischen den Anschlüssen	dB	OUT <--> RF	–	45/22	45/22	45/22	45/22
Gewicht	kg		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Frequenz-Belegung	RK VHF I	FM S2/3	VHF III	UHF	SAT
IEC-Stecker „TV“					
IEC-Buchse „RF“					
F-Buchse „DATA“					
Stamm-Ausgang OUT*					

*nur BDM 86xx-85Q