



MULTISCHALTER 17-KABEL-KASKADIERSYSTEM



Kaskadenschalter, Kaskadenverstärker

- || Zum Empfang von 16 SAT-Ebenen + terrestrisch
- || Umschaltung durch 13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC-Signal und Toneburst
- || Für analoge und digitale Signale
- || LED-Anzeige für Spannung und Fernspeisung
- || Metall-/Kunststoffgehäuse, Anschlüsse F-Buchsen
- || Stromversorgung der Schalter erfolgt über SAT-Receiver
- || **NVS 1717:** Einsetzbar als Basis- oder Kaskadenverstärker. Stromversorgung über Steckernetzteil, im Lieferumfang enthalten

Type	MS 1704 K		MS 1708 K		MS 1716 K	
Artikel-Nr.	5700 1261		5700 1259		5700 1260	
Frequenzbereich MHz	5-862	950-2200	5-862	950-2200	5-862	950-2200
Eingänge	1	16	1	16	1	16
Ausgänge Teilnehmer	4		8		16	
Ausgänge Stammleitung	17		17		17	
Verstärkung dB	-22	0	-24	0	-27	2
Dämpfung Stammleitung dB	4	3,5	4	3,5	4	5
Entkopplung: SAT/SAT dB	> 30		> 30		> 30	
SAT/TER dB	> 30		> 30		> 30	
Teilnehmer dB	> 25	> 30	> 25	> 30	> 25	> 30
Ausgangspegel: 35 dB IMA ₃ dB μ V	100		100		100	
Fernspeisestrom mA	max. 1300		max. 1300		max. 1300	
Stromaufnahme (vom Receiver) mA	< 50		< 50		< 50	
Abmaße B X H X T mm	370 x 105 x 55		370 x 105 x 55		370 x 205 x 55	
Gewicht kg	1,8		1,8		2,8	

Type	NVS 1717		
Artikel-Nr.	5700 1262		
Frequenzbereich MHz	5-65	88-862	950-2200
Eingänge	1		16
Ausgänge Stammleitung	1		16
Verstärkung dB	4	16	14 ... 20
Pegelsteller dB	0 ... 10		0 ... 10
Entzerrer dB	0 ... 10		6
Rauschmaß dB	7		9
Entkopplung: SAT/SAT dB			> 25
SAT/TER dB	> 30		
Ausgangspegel: 35 dB IMA ₃ dB μ V			110
60 dB IMA ₃ dB μ V	105		
Netzanschluß	230 V~ / 15 V, 2 A (Stromversorgung LNB max. 1,2 A)		
Leistungsaufnahme W	12 (ohne LNB-Versorgung)		
Abmaße B X H X T / Gewicht mm/kg	370 x 105 x 55 / 2,8		