



UNIVERSAL SAT-ZF-VERSTÄRKER

- || Einschleus-/Splitbandverstärker, 2-Kabeltechnik
- || Mit moderner Umschalttechnik als Einschleus- oder Splitbandnachverstärker für 2 Polarisations Ebenen einsetzbar
- || Frequenzbereich 47-862/950-2200
- || Mit passivem Rückkanal 5-30 MHz
- || Pegelsteller für SAT und Terrestrisch
- || Terrestrisch aktiv/passiv umschaltbar
- || Feste Vorentzerrung im SAT-Bereich
- || Schaltnetzteil mit hohem Wirkungsgrad, Betriebsanzeige
- || Große Stromreserve zur Fernspeisung der LNB
- || LNB-Spannung 13/18 V zu- oder abschaltbar
- || Druckgußgehäuse, IP 50, Class A nach EN 50083-2



Type		KBD 2826			KBD 3830 E		
Artikel-Nr.		1016 1581			5700 1364		
Frequenzbereich	MHz	5 - 30	47 - 862	950 - 2200	5 - 30	47 - 862	950 - 2200
Eingänge		1		2	1		2
Ausgänge			2			2	
Verstärkung: Aktivmodus	dB	- 3	26	21 ... 29	- 3	31	32 ... 39
Passivmodus	dB	-3	- 3		-3	- 3	
Pegelsteller	dB		0 ... 20	2 x 0 ... 20		0 ... 20	2 x 0 ... 20
Entzerrer	dB					0 ... 18	
Rauschmaß / Linearität	dB		7 / ± 1,0	7 / ± 1,0		7 / ± 1,0	7 / ± 1,5
Ausgangspegel							
SAT 35 dB IMA ₃	dBµV			116			121
TERR 60 dB IMA ₃	dBµV		112			114	
Entkopplung							
SAT V / SAT H	dB			> 35			> 35
SAT / TERR	dB		> 35			> 35	
Stromversorgung	V~	185 - 265			185 - 265		
Stromversorgung LNB		2 x 250 mA über Jumper zu oder abschaltbar			2 x 250 mA über Jumper zu oder abschaltbar		
DC-Pass		max. 400 mA			max. 400 mA		
Leistungsaufnahme	W	10,5			11,5		
Anschlüsse		F-Buchsen			F-Buchsen		
Abmaße B x H x T	mm	210 x 122 x 70			210 x 122 x 70		
Gewicht	kg	1,2			1,2		

Satelliten-TV

