



## SAT-ZF INLINE-VERSTÄRKER



- || Breitband-Verstärker für analoge und digitale Signale
- || Frequenzbereich bis 2200 MHz
- || Mit Dämpfungssteller zur optimalen Einpegelung
- || Über Receiver fernspeisbar
- || DC-Pass zur Stromversorgung der LNB
- || Metall-/Kunststoffgehäuse

Type		NV 1824 D
Artikel-Nr.		5700 1303
Frequenzbereich	MHz	47 - 2200
Eingänge		1
Ausgänge		1
Verstärkung	dB	18 ... 24
Linearität	dB	± 0,5
Entzerrung	dB	6
Pegelsteller	dB	0 ... 10
Ausgangspegel: SAT 35 dB IMA <sub>3</sub>	dB $\mu$ V	116
TERR 60 dB IMA <sub>3</sub>	dB $\mu$ V	113
Fernspeisespannung	V	12 ... 18 (über SAT-Receiver)
Stromaufnahme	mA	< 70
Anschlüsse		F-Buchsen
Abmaße B x H x T	mm	43,5 x 23,3 x 22
Gewicht	kg	0,04