



HIGH-Q ANTENNENSTECKDOSE SAT-ZF



- Anschlussdosen für SAT-ZF-Anlagen
- Filterdosen mit geringer Einfügedämpfung und guter Selektion der Auslässe
- Durchgangsdose **SDD....QD** über F-Anschluss DC-fähig und -entkoppelt, u. a. für digitale Einkabellösung mit SUM; UNICABLE READY



Type	Frequenzbereich	SEA 2400 Q	SDD 2410 Q	SDD 2410 QD	SDD 2419 QD	SDD 2424 QD
Artikel-Nr.		1016 1399 1016 1442*	1016 1400 1016 1441*	1016 1443 -	5700 1442 -	5700 1443 -
Beschreibung		Stichdose	Durchgangsdose	Durchgangsdose	Durchgangsdose	Durchgangsdose
Dämpfung						
Auslass TV (IEC-Stecker) dB	4-68/125-862 MHz	1,0 - 2,0	12,0	12,0	19,0	24,0
Auslass RF (IEC-Buchse) dB	87,5-108 MHz	1,0	11,0	11,0	19,0	24,0
Auslass SAT (F-Buchse) dB	950-2200 MHz	1,5	13,0	13,0	19,0	24,0
Stamm-Ausgang OUT dB	5-862/950-2200 MHz	-	2,0/4,5	2,0/4,5	1,9/4,0	1,7/3,5
Entkopplung	5-65/85-862 MHz					
zwischen den Anschlüssen dB	SAT <-> TV/RF	30	25	25	25	25
zwischen den Anschlüssen dB	TV <-> RF	25	24	24	24	24
zwischen den Anschlüssen dB	OUT <-> SAT/TV	-	22	22	22	22
Gleichstromfähigkeit	SAT	13/18 V / 22 kHz	-	13/18 V / 22 kHz	13/18 V / 22 kHz	13/18 V / 22 kHz
Gewicht kg		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

* 10er-Verpackung

