


HIGH-Q ANTENNENSTECKDOSE BK/CATV-MULTIMEDIA-SPERRDOSE

- Multimedia-Anschlussdose mit Hochpass im Stammdurchgang zur Sperrung des Rückweges für nachfolgende Anschlussdosen
- Hohe Entkopplung des Rückweges zur Unterdrückung von Bildstörungen bei Modembetrieb
- Breitbandiger TV-Bereich mit Übertragung der QAM-Kanäle auf S2/3
- Verpackungseinheit: Einzelverpackung inkl. Abdeckung und Aufputzrahmen



Typ	Frequenzbereich		BDM 8610-85 QHP	BDM 8615-85 QHP
Artikel-Nr.			57001544	57001545
Beschreibung			Durchgangsdose	Durchgangsdose
Dämpfung				
Auslass TV (IEC-Stecker)	dB	85-1000 MHz	10,5	14,5
Auslass RF (IEC-Buchse)	dB	87,5-1000 MHz	10,5	14,0
Auslass DATA (F-Buchse)	dB	5-1000 MHz	10,5	15,0
Stamm-Ausgang OUT	dB	5-65/85-1000 MHz	45 / 4,0	45 / 2,5
Entkopplung		5-65/85-1000 MHz		
zwischen den Anschlüssen	dB	DATA <-> TV	70 / 30	70 / 30
zwischen den Anschlüssen	dB	OUT <-> TV	45 / 30	45 / 30
zwischen den Anschlüssen	dB	OUT <-> HF	45 / 22	45 / 22
Gewicht	kg		0,1	0,1

Frequenz-Belegung	RK VHF I	FM S2/3	VHF III UHF	SAT
IEC-Stecker „TV“		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
IEC-Buchse „RF“		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
F-Buchse „DATA“	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			
Stamm-Ausgang OUT		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		