

## SAT-ZF EINSCHLEUSWEICHEN

- || Zum Zusammenschalten von terrestrischen / BK- und SAT-ZF-Signalen
- || **SW 44/SW 54:** Für Quad-LNB
- || **ESW 54 A:**  
Für Quattro-LNB und Multischalter  
Klinkenbuchse für optionale Dauerversorgung mit Netzteil NT 18-1200 (separat zu bestellen)
- || **SWW 21:** Einspeisen von FM/DAB in Wideband Signale
- || Geringe Durchgangsdämpfung



| Typ                                       | SWW 21          | ESW 22          | SW 44           | SW 54           | ESW 54 A           |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Artikel-Nr.                               | 57005340        | 57002777        | 57002892        | 57003907        | 57002817           |
|   |                 |                 |                 |                 |                    |
| Frequenzbereich MHz                       | 5-230 280-2.500 | 5-862 950-2.150 | 5-862 950-2.150 | 5-862 950-2.150 | 47-862 950-2.150   |
| Eingänge                                  | 1 1             | 1 2             | 1 4             | 1 4             | 1 4                |
| Ausgänge                                  | 1               | 2               | 4               | 4               | 4                  |
| Durchgangsdämpfung (Ter aktiv) dB         |                 |                 |                 |                 | 4 ... 6 4 ... 6    |
| Durchgangsdämpfung (Ter passiv) dB        |                 | 3 ... 5         | < 9             | < 10            |                    |
| Ausgangspegel 60 dB IMA <sub>3</sub> dBμV |                 |                 |                 |                 | 88                 |
| Entkopplung SAT/TER dB                    | > 30            | > 30            | ≥ 30            | ≥ 30            |                    |
| DC Durchgang V                            | 20              | 20              | 20              | 20              | 20                 |
| Fernspeisung                              | max. 1 A        | max. 1 A        | max. 0,5 A      | max. 0,5 A      | max. 0,5 A         |
| Stromaufnahme mA                          |                 |                 |                 |                 | < 50 (12...18 VDC) |
| Anschlüsse                                | F-Buchsen       | F-Buchsen       | F-Buchsen       | F-Buchsen       | F-Buchsen          |
| Maße mm                                   | 75 x 38 x 16    | 75 x 58 x 16    | 160 x 75 x 35   | 135 x 82 x 22   | 110 x 90 x 35      |
| Gewicht kg                                | 0,056           | 0,075           | 0,224           | 0,27            | 0,3                |