

ABZWEIGER F-TECHNIK 1218 MHz FÜR BK

- II Für Innenmontage
- II Anschlüsse: F-Buchsen
- II Frequenzbereich 5-1200 MHz
- II Druckguss-Gehäuse mit Erdungsklemme
- II Schirmungsmaß > 100 dB, CLASS A + 10 dB
- II Brummentkoppelt durch Trennkondensatoren
- II Geringe Intermodulation nach EN 60728-4

DEMNÄCHST ERHÄLTlich



1.2G
KLASSE
A
CLASS +10 dB

Typ	STA 0312-10	STA 0312-12	STA 0312-16	STA 0312-20
Artikel-Nr.	57002869	57002870	57002871	57002872
Frequenzbereich MHz	5 - 1218	5 - 1218	5 - 1218	5 - 1218
Abzweige	3	3	3	3
Abzweigdämpfung ± 1,0 dB	10	12	16	20
Durchgangsdämpfung 5-862 MHz dB	2,9	2,3	2,1	2,1
862-1218 MHz dB	5,3	3,7	2,8	2,8
Entkopplung TAP-TAP 5-47 Mhz dB	35	38	45	47
47-862 Mhz dB	32	36	38	40
862-950 Mhz dB	32	34	36	37
950-1218 Mhz dB	27	33	35	38
Entkopplung OUT-TAP 5-47 Mhz dB	26	28	34	31
47-862 Mhz dB	26	26	33	27
862-950 Mhz dB	26	25	32	26
950-1218 Mhz dB	24	24	28	24
Rückflusdämpfung dB	18dB@47 MHz -1,5dB/oct., aber > 12dB			
Abmessungen B x H x T mm	52 x 51 x 17	52 x 51 x 17	52 x 51 x 17	52 x 51 x 17
Gewicht kg	0,09	0,09	0,09	0,09

Typ	STA 0412-12	STA 0412-16	STA 0412-20
Artikel-Nr.	57002873	57002874	57002875
Frequenzbereich MHz	5 - 1218	5 - 1218	5 - 1218
Abzweige	4	4	4
Abzweigdämpfung ± 1,0 dB	12	16	20
Durchgangsdämpfung 5-862 MHz dB	2,9	2,5	2,2
862-1218 MHz dB	5,0	4,5	4,2
Entkopplung TAP-TAP 5-47 Mhz dB	40	42	43
47-862 Mhz dB	36	36	36
862-950 Mhz dB	35	35	35
950-1218 Mhz dB	28	30	30
Entkopplung OUT-TAP 5-47 Mhz dB	28	28	32
47-862 Mhz dB	26	26	28
862-950 Mhz dB	25	25	26
950-1218 Mhz dB	22	22	25
Rückflusdämpfung dB	18dB@47 MHz -1,5dB/oct., aber > 12dB		
Abmessungen B x H x T mm	74 x 60 x 17	74 x 60 x 17	74 x 60 x 17
Gewicht kg	0,09	0,09	0,09