

KOPFSTATION KAB 3000

Vierfach AV-Adapter

- Der vierfach AV-Adapter wird in Verbindung mit den Vierfach-Modulatoren KMM 341 und KMS 342 benötigt, um externe AV-Signale über Cinch-Buchsen einspeisen und modulieren zu können



Type	KAD 340
Artikel-Nr.	5700 1416

Eingangsverteilfeld mit LNB-Fernspeisung

- Über das Eingangsverteilfeld wird das Signal einer SAT-ZF-Ebene entkoppelt und auf die Tunereingänge der Receivermodule verteilt
- Im Lieferumfang sind 8 HF-Kabel enthalten



Type	KSI 319	KSI 320
Artikel-Nr.	5700 1413	5700 1414
Frequenzbereich	950 - 2400 MHz	950 - 2400 MHz
Eingänge / Ausgänge	1 / 9	1/6 + 1/4
Anschlussdämpfung	-	5 dB
Durchschleifdämpfung	typ. 16 dB	9-14 dB + 9-12 dB
LNB-Versorgung	12 V / < 800 mA	12 V / < 800 mA

Ausgangssammelfeld 8 auf 1

- Das aktive Ausgangssammelfeld führt die Ausgangssignale der Modulator-Module zusammen und stellt diese über die Ausgangsbuchse zur Einspeisung in das Kabelnetz bereit
- Für Gerätebestückung mit 5...8 QAM-Modulen "KQQ" oder COFDM-Umsetzer "KCC"



Type	KSO 381
Artikel-Nr.	5700 1415
Frequenzbereich	47 - 862 MHz
Verstärkung	18 dB
Elektronischer Pegelsteller	0 ... -31 dB
Ausgangspegel	max. 101 dB μ V
Eingänge	8
Ausgänge	1
Messbuchse	1 / -20 dB