


VERSTÄRKER "PROFI-LINE" 9-KABEL-KASKADIERSYSTEM

- Einsetzbar als Basis- oder Kaskadenverstärker in 9-Kabelsystemen
- Mit passivem Rückweg 5-30 MHz
- Pegelsteller für SAT und Terrestrik
- Schaltnetzteil mit hohem Wirkungsgrad
- Große Stromreserve zur Fernspeisung der LNB's sowie vor- und nachgeschalteten Kaskadenschalter
- Stromversorgung der LNB's und den nachgeschalteten Kaskadenschalter selektierbar
- LED-Betriebsanzeige
- Druckgußgehäuse Class A



Type		NVD 918 N		
Artikel-Nr.		1016 1606		
				
Frequenzbereich	MHz	5-30 *	47-862	950-2200
Eingänge			1	8
Ausgänge			1	8
Verstärkung	dB	- 1.5	15 ... 18	16 ... 18
Pegelsteller	dB		0 ... 20	0 ... 20
Interstage-Entzerrer	dB		-5	
Linearität	dB		± 1,0	± 1,0
Ausgangspegel				
35 dB IMA ₃	dBµV			117
60 dB IMA ₂	dBµV		112	
60 dB IMA ₃	dBµV		117	
Rauschmaß	dB		7	7
Entkopplung				
SAT V/H	dB			> 25
SAT/TER	dB			> 25
Ausgänge				> 25
Netzanschluss	V~			185-265
Stromversorgung			12 V / 530 mA, 18 V 800 mA (max. Stromabgabe)	
LNB			12 V und/oder 18 V, zuschaltbar	
Kaskadenschalter			12 V zuschaltbar an Eingängen und/oder Ausgängen, 2x Vertikal Low	
Leistungsaufnahme	W		10 (ohne LNB)	
Anschlüsse			F-Buchsen	
Abmaße B x H x T	mm		368 x 150 x 70	
Gewicht	kg		2,9	

* 5-65 MHz auf Anfrage