



HIGH-Q ANTENNENSTECKDOSE UNIVERSAL SUPER-BREITBAND



- Super-Breitband-Dose für BK und SAT
- Durchgängige Frequenzbereiche auf beiden Auslässen
- Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten
- Verpackungseinheit: Sammelverpackung 10 Stück

Type	Frequenzbereich	BE 0424	BD 1024	BD 1524
Artikel-Nr.		1016 1242	1016 1241	1016 1240
Beschreibung		Stichdose	Durchgangsdose	Durchgangsdose
Dämpfung				
Auslass TV (IEC-Stecker)	dB	5-2200 MHz	4,0 - 5,5	10 - 12
Auslass RF (IEC-Buchse)	dB	5-2200 MHz	4,0 - 5,5	10 - 12
Stamm-Ausgang OUT	dB	5-2200 MHz	–	2,2 - 4,0
Entkopplung				
		5-862 MHz		
zwischen den Anschlüssen	dB	OUT <-> TV	–	22
zwischen den Anschlüssen	dB	OUT <-> RF	–	22
Gleichstromfähigkeit TV		TV (SAT)	13/18 V, 22 kHz	–
Gewicht	kg		0,1	0,1

Frequenz-Belegung	RK	VHF I	FM	S2/3	VHF III	UHF	SAT
● IEC-Stecker „TV“	■	■	■	■	■	■	■
○ IEC-Buchse „RF“	■	■	■	■	■	■	■
Stamm-Ausgang OUT	■	■	■	■	■	■	■