

## 17-KABEL KOMPAKT-MULTISCHALTER - AKTIVE TERRESTRIK

### Einzelschalter mit Netzteil für 8-32 Teilnehmer

- || Für 4 Sat-Positionen
- || Aktiver Eingang für terrestrische und BK-Signale ohne Rückweg
- || Metall-/Kunststoffgehäuse
- || Umgebungstemperaturbereich 0°C...+55°C
- || Made in Germany



Typ	MSE 1708 N		MSE 1712 N	
Artikel-Nr.	57003326		57003327	
Frequenzbereich	MHz	40...862   950...2400	40...862   950...2400	
Eingänge		1   16	1   16	
Ausgänge Receiver		8	12	
Verstärkung	dB	0   -4...0	0   -4...0	
Rückwegdämpfung Stammleitung	dB	> 10	> 10	
Entkopplung:	SAT/SAT	30	30	
	SAT/TER	30	30	
Ausgangspegel:	35 dB IMA <sub>3</sub>	105	105	
	60 dB IMA <sub>3</sub>	88	90	
Netzanschluss	V~	90...264	90...264	
Stromversorgung LNB	mA	max. 1500	max. 1500	
Leistungsaufnahme*	W	6,5	5,5	
Maße	mm	272 x 286 x 63	272 x 288 x 63	
Gewicht	kg	1,25	1,3	

\* ohne LNB

Typ	MSE 1716 N		MSE 1724 N		MSE 1732 N	
Artikel-Nr.	57003328		57003329		57003330	
Frequenzbereich	MHz	40...862   950...2400	40...862   950...2400	40...862   950...2400	40...862   950...2400	
Eingänge		1   16	1   16	1   16	1   16	
Ausgänge Receiver		16	24	32		
Verstärkung	dB	0   -4...0	0   -4...0	0   -4...0		
Rückwegdämpfung Stammleitung	dB	> 10	> 10	> 10		
Entkopplung:	SAT/SAT	30	30	30		
	SAT/TER	30	30	30		
Ausgangspegel:	35 dB IMA <sub>3</sub>	105	105	105		
	60 dB IMA <sub>3</sub>	90	90	90		
Netzanschluss	V~	90...264	90...264	90...264		
Stromversorgung LNB	mA	max. 1500	max. 1500	max. 1500		
Leistungsaufnahme*	W	5,5	5,5	5,5		
Maße	mm	272 x 286 x 63	395 x 286 x 63	395 x 286 x 63		
Gewicht	kg	1,3	1,6	1,8		

\* ohne LNB

Die passenden Kabel, Steckverbinder und Antennendosen finden Sie in unserem Passivmaterial-Katalog