

HIGH-Q ANTENNENSTECKDOSE BK/TERRESTRIK

- Anschlussdose für Gemeinschaftsantennenanlagen mit Kopfstelle (SMATV) sowie terrestrischen Empfangsanlagen (MATV)
- Filterdose mit selektiver Entkopplung der Auslässe
- Sehr niedrige Einfügungsdämpfung



Type	Artikel-Nr.	10er-Verpackung	Frequenzbereich	BE 8601	BD 8607	BD 8610	BD 8615	BD 8619
				1016 1247	1016 1246	1016 1245	1016 1244	1016 1243
Beschreibung				Stichdose	Durchgangsdose	Durchgangsdose	Durchgangsdose	Durchgangsdose
Dämpfung								
Auslass TV (IEC-Stecker)	dB	4-68/125-862 MHz	1,0 - 2,0	7,0	10	15	19	
Auslass RF (IEC-Buchse)	dB	87,5-108 MHz	1,0	7,0	10	15	19	
Stamm-Ausgang OUT	dB	4-862 MHz	–	3,5	2,0	1,0	0,8	
Entkopplung			5-862 MHz					
zwischen den Anschlüssen	dB	TV <-> RF	22	32	35	45	45	
zwischen den Anschlüssen	dB	OUT <-> TV	–	21	23	27	27	
zwischen den Anschlüssen	dB	OUT <-> RF	–	21	23	27	27	
Gewicht	kg		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Frequenz-Belegung	RK	VHF I	FM	S2/3	VHF III	UHF	SAT
● IEC-Stecker „TV“	■	■			■	■	
○ IEC-Buchse „RF“			■				
Stamm-Ausgang OUT*	■	■	■	■	■	■	■

*nur BD 86xx